

VOYAGER SCANNER

VISUALIZZATORE MULTICANALE



- LEGGE A SCANSIONE FINO A 8 INGRESSI
- STAMPA PERIODICAMENTE I VALORI RILEVATI
- SCRITTE SCORREVOLI SUL DISPLAY ALFANUMERICO
- PROGRAMMAZIONE SEMPLICE E CHIARA
- TRASMETTE VIA SERIALE I VALORI RILEVATI COME 8 INDICATORI INDIPENDENTI
- RAPPORTO PREZZO PRESTAZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVO
- INGRESSI PER PT100, TERMOCOPPIE, mA, VOLT
- 6 USCITE A RELÈ CON FUNZIONAMENTO CONFIGURABILE
- 3 INGRESSI DIGITALI
- USCITA SERIALE RS232/CURRENT LOOP 20 mA/RS485

made in italy



VOYAGER SCANNER

VISUALIZZATORE MULTICANALE


Voyager Scanner può essere collegato fino a 8 ingressi analogici (PT100, Termocoppie J e K, mA, Volt) facendo una lettura a scansione di tutti gli ingressi. Essendo un'unico strumento, Voyager rappresenta una soluzione impiantistica ed economica più competitiva rispetto sia all'impianto con 8 indicatori singoli sia alle schede per PC o PLC dedicate.

Collegato ad una stampante da pannello, può stampare periodicamente il valore, la data e l'ora dei valori rilevati.

Le 5 uscite a relè, configurabili come soglia di minima o massima, sono assegnati ai primi 5 canali, mentre una sesta uscita assegnata al canale 6 può comandare un relè 24VDC esterno.

E' possibile attivare un allarme comune per tutti i canali in modo da tenerli monitorati tra due soglie di valori impostabili. Tramite la tastiera, oppure tramite gli ingressi digitali, è possibile attivare la scansione manuale oppure automatica dei vari canali.

Il display alfanumerico rende semplice e chiara la programmazione e l'identificazione dei vari messaggi. Il grande display a 4 digit permette la lettura dei valori rilevati anche a grande distanza.



Data	=	25/05/04
Ora	=	14:06
CH 8	=	37.9
CH 7	=	38.3
CH 6	=	37.9
CH 5	=	----.-
CH 4	=	11.3
CH 3	=	95.7
CH 2	=	40.1
CH 1	=	----.-

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE:	230Vac ±10% OPPURE 115Vac ±10% OPPURE 24Vac ±10%
TIPO DI INGRESSO:	PT100 (CAMPO -99.9/199.9 OPPURE -99/600) TERMOCOPPIA JOTA (CAMPO 0/700) TERMOCOPPIA K (CAMPO 0/1200) 0/4÷20mA (CAMPO CONFIGURABILE DA -999 A 9999) 0÷10Volt (CAMPO CONFIGURABILE DA -999 A 9999)
LETTURA:	1 lettura ogni 2 secondi
USCITE A RELÈ:	3 relè in scambio con portata massima di 5a 2 relè solo normalmente aperto con portata massima di 5a
USCITE DIGITALI:	1 uscita digitale per relè esterno da 24vdc
USCITA SERIALE:	RS232/RS485/ CURRENT LOOP 20mA
USCITA ANALOGICA (ASSEGNATA AL CANALE):	0/4÷20mA OPPURE 0÷10V
DIMENSIONI:	96x96 PROFONDITÀ 145mm
DIMA DI FORATURA:	89x90
PESO:	CIRCA 600g

**CONTENITORE IN ABS AUTO ESTINGUENTE NERO CON TASTIERA
IN POLICARBONATO ANTIGRAFFIO**